



TECHNIC 10000 A C5

PORTABLE POWER

Серия TECHNIC

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания
- Большая автономность
- Соединительный интерфейс, оснащенный счетчиком отработанных часов и Комплекс APM202

Блок APM202 обеспечивает наблюдение за следующими параметрами: скорость выше нормальной, отсутствие запуска, давление масла, аккумуляторная батарея и температура. STAGE V (2016/1628 EU) : этот продукт соответствует новым нормам по защите окружающей среды в Европе

Серия TECHNIC

Большое время непрерывной работы и абсолютная прочность для каждодневного профессионального применения.

TECHNIC 10000 A C5

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	TECHNIC
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	10.30
Номинальное напряжение (В)	230
Количество фаз	Однофазный
Топливо	
(л)	33
Расх. 75% (л/ч) *	5
Запас хода 75% (ч) *	6.60
Гарантированный уровень звукового давления L _{WA} дБ(А)	97
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	83
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	69

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER KD Series
Тип двигателя	CH680_C5
Расп	Верхнеклапанный
Запуск	Электрический
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем (см3)	674
, л	1.90

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

Технология	Be
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

1 розетка 230В 10/16А - А + 1 розетка 230В 16А
 А А А+ 1 розетка 230В 32А - А +
 А счетчик отработанных часов + индикатор + APM202

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	89.50
Ширина (см)	57
Высота (см)	77
Вес нетто (кг)	167

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка/Поддон
Длина (см)	91
Ширина (см)	58.50
Высота (см)	92
Вес (кг)	180
Тип палеты	
Количество коробок на палете	0
Высота упакованной палеты (см)	0
Вес упакованной палеты (кг)	0



Аксессуары



Воронка
Аккумуляторная батарея без обслуживания



Руководство по использованию и обслуживанию
Счетчик отработанных часов

ВАРИАНТЫ



R02B	Этот набор включает счетчик отработанных часов, устройство защитного отключения, розетки и тепловой выключатель.
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



RSTART2	Беспроводной пульт управления, позволяющий включить и выключить электрогенератор на расстоянии до 50 метров (требует установки системы контроля управления APM202).
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



VERSO50	Автоматический переключатель источника при отсутствии напряжения в однофазной сети 40А или 100А или отсутствия напряжения в трехфазной сети 25А или 40А (требует установки системы контроля управления APM202). Зарядное устройство аккумуляторной батареи включ
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



R05M	Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



RKB2	Тележка для перевозки генераторов, мощность которых больше 6 кВт
-------------	------------------------------------------------------------------



RKS5	омплектА для обслуживания двигателя KOHLER CH680
-------------	--------------------------------------------------



Адаптер для промышленной розетки	
-----------------------------------------	--



RH2	Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO
------------	----------------------------------------------------------------------------------------



RPM	В Á Á для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------